



EDC-KBD-1

Klawiatura z Joystickiem

12 V DC/230 V AC

Art.-Nr. 74088



Właściwości

Programowanie i sterowanie kamer serii Fastrax
 Sterowanie rejestratorami serii DLR3, DTR i DPR
 Sterowanie kamerami Minitrax oraz Almira
 Obsługuje do 31 kamer
 Joystick do sterowania funkcjami PTZ
 Wbudowany wyświetlacz LCD 16 x 2 znaków

Programowane sekwencje/trasy
 Programowanie presetów i tras
 Skanowanie automatyczne i losowe
 Funkcje pomocnicze

Dane techniczne

Wbudowany monitor/ Wejście video	-----
Regulacje	-----
Zdalne sterowanie	254 kamer FasTrax i/lub Minitrax, Almira. Do 99 cyfrowych rejestratorów z serii: DLR, DTR i DXR
Interfejsy	3x RS-485, RJ45 (8-pin). 1x KBD (Dla połączenia ze skrzynką łączówek: kamery PTZ serii Fastrax), 1x DVR (Rejestrator serii DLR, DTR, DPR)
Sterowanie położeniem (tryb direct mode)	Klawisze wybierania kamer i monitorów, ustawianie presetów i tras, sekwencji i funkcji pomocniczych. Funkcje kamery: pan, tilt, zoom, focus, przesłona dla stałych lub zmiennych prędkości, sterowanie kamerami serii Fastrax
Napięcie zasilania	12 V DC (połączenie do skrzynki łączówek, dołączony zasilacz 230 V AC)
Pobór mocy	Ok. 5 Wat
Zakres temperatur	0 do + 50 stopni C
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	96 mm (z Joystickiem) x 380 x 168 mm
Waga	1.2 kg
Zestaw wyposażenia	Klawiatura, skrzynka łączówek z zasilaczem i kablem łączącym, zestaw kabli dla klawiatury serii EDC-KBDM

Oficjalny Dystrybutor
w Polsce



NSyTech Sp. z o.o.
 00-367 Warszawa Ul.Kopernika 3
 Tel: (22) 8287907 8287908
 Fax: (22) 8287909
<http://www.nsytech.pl>
 e-mail: nsytech@nsytech.pl

